

WYSOKA JAKOŚĆ DLA KAŻDEGO

The studio flashes Digitalis are solution for amateur and professional photographers, students, graphical and advertising agencies or for company's products photostudios. The Digitalis range has the same bayonet for attaching the accessories as Bowens so it offers many possibilities of accessories for softening and forming the light. The power of flash can be controlled in 1/1, 3/4, 1/2, 1/4, 1/64 steps or in mid-steps. Active cooling of flash tube and pilot bulb is a commonplace.

Lampy błyskowe Digitalis są alternatywą dla fotografów amatorów i hobbystów, studentów fotografii, grafiki oraz reklamy lub dla firmowych, produktowych studiów fotograficznych. Seria Digitalis posiada identyczny bagnet do mocowania akcesoriów jak typy Digital (Bowens), dzięki czemu pozwalają na wykorzystanie szerokiej oferty akcesoriów do kształtowania i zmiękczenia światła. Energię błysku można regulować płynnie: w zakresie pełna moc, - 1/64. Moc żarówki pilotującej wynosi 100 W z możliwością regulacji.



Radiowy odbiornik 2,4GHz-16 kanałów

Osłona ze szkła żaroodpornego z filtrem UV

Płynna regulacja energii błysku 4,5 przystony

Płynna regulacja mocy światła pilotującego

Czas ładowania 0,1-2,2s

Pilot 100W z płynną regulacją

References | © Photo: Péter Vancsek, <http://web.mac.com/vancsek> | Hungary





Digitalis RF Flash System

WYSOKA JAKOŚĆ DLA KAŻDEGO


1. **TEST:** indicating lamp the strobo is fully charged
2. **MODEL:** ON/OFF pilot bulb 100 W
3. **CELL:** ON/OFF IR sensor
4. **SOUND:** ON/OFF sound indication of flash
5. **FLASH:** power control (full, 3/4, 1/2, 1/4, 1/64)
6. **CELL:** IR sensor
7. **POWER:** ON/OFF
8. **INPUT/FUSE:** power cord socket/fuse
9. **SYNC:** „synchro” cable socket
10. **Modeling Lamp Intensity Up/Down**
11. **Socket RF Receiver**

1. **TEST:** test gotowości flesza
2. **MODEL:** włączenie/wyłączenie żarówki pilotującej 100 W
3. **CELL:** włączenie/wyłączenie czujnika IR
4. **SOUND:** włączenie/wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej naładowania flesza
5. **FLASH:** sterownik energii błysku (pełna energia, 3/4, 1/2, 1/4, 1/64)
6. **CELL:** światłoczuły sensor IR
7. **POWER:** włączenie/wyłączenie urządzenia
8. **INPUT/FUSE:** gniazdko kabla sieciowego/bezpiecznik
9. **SYNC:** gniazdko kabla synchronizacyjnego
10. **Sterownik energii żarówki pilotującej**
11. **Gniazdo odbiornika RF**



FY7774

Pilot Bulb 100 W
żarówka pilotująca 100 W



FY7773

Discharge tube 200-600 Ws
palnik 200-600 Ws



FY7829

Transmitter RF
nadajnik RF do wyzwalania

MODEL	ENERGIA BŁYSKU	CZAS ŁADOWANIA	CZAS BŁYSKU	TEMP. BARWOWA BŁYSKU	ENERGIA MAX. PILOTA	CZĘSTOTLIWOŚĆ WYZWALANA	WYMIARY cm	WAGA kg	NUMER KATALOGOWY
Digitalis 600 RF	600	0.1~2.2	1/1700	5 500	100	2.4GHz	39x12x11.5	2.7	FY7772
Digitalis 400 RF	400	0.1~1.9	1/2300	5 500	100	2.4 GHz	39x12x11.5	2.5	FY7771
Digitalis 200 RF	200	0.1~1.7	1/4000	5 500	100	2.4 GHz	39x12x11.5	2.3	FY7770



MEDIKON POLSKA SP. z o.o.
Warszawa 04-798,
ul. Cyklaménów 7
tel. +48 22 872 13 67
sls@medikon.pl
www.fomei.pl



FOMEI